



# KING STAGE®

## KTV SERIES

### PROFESSIONAL POWER MIXER ECHO AMPLIFIER



規格/SPECIFICATIONS		KTV-8200	
額定輸出功率	2×200W 8Ω 2×300W 4Ω		
頻率響應	20Hz~20kHz		
音質調節	音樂	低音調整 Bass 100Hz ±10dB 中音調整 Mid 1KHz ±10dB 高音調整 Treble 10KHz ±10dB	麥克風 低音調整 Bass ±6dB 中音調整 1KHz ±6dB 高音調整 Treble ±6dB
總諧波失真	1KHz-3dB 8Ω < 0.007		
信噪比	80dB		
輸入信號強度	音樂 250mV 麥克風 20mV		
	內建 USB MP3 播放功能		
	內建藍芽接收播放功能		
	前面板有 3 組，後面板有 2 組麥克風輸入		
	3 組影像輸入，1 組影像輸出		
	4 組立體聲音輸入		
	音樂及麥克風有獨立的外接效果器迴路		
	後面板有音樂及麥克風獨立的輔助音量調整大小		
	後面板有一組 PRE OUT 信號輸出及一組 MUSIC OUT 的音樂信號輸出		
	可加裝一組機耳，可以裝入標準 19"機櫃上		
使用電壓	AC 110V/60Hz · 220V/50Hz 可切換選擇		
寬×高×深(mm)	(W)480×(H)134×(D)392 含機耳		
重量	15kg		



KING STAGE®