



KING STAGE®

KTV SERIES

PROFESSIONAL POWER MIXER ECHO AMPLIFIER



KTV-7400

KTV系列雙效果綜合擴大機，帶光纖輸入，可選帶藍牙音源輸入播放，帶變調功能。自主研發專業防嘯叫技術，為您提供KTV系統完美解決方案。

- 自主研發3xDSP數位文書處理技術。
- 可設置開關鎖功能，鎖定部份功能。
- 使用編碼器控制音樂與人聲總音量，可自由設定最大音量。
- 具有升降調(變調)功能，升調5級，降調5級。
- LED藍色屏幕顯示，大旋鈕控制，操作簡單，一目了然。
- 音樂麥克風音調採用7段等化器調節，低切頻點可調。
- 自主研發專業防嘯叫技術。
- 音樂、麥克風、效果開機音量設置及最大音量鎖定功能。
- 開機音樂，麥克風效果模式設定。
- 專業級合併機，超強穩定性，功率十足、力度感絕不亞於專業後級擴大機。
- 最新雙DSP疊加效果處理線路，ECHO及REVERB雙效果、演唱輕鬆自然，空間感更加細膩。
- 均採用負載限幅線路及全互補對稱線路，確保超載時保護揚聲器系統。
- 單通道，中央聲道及超低音通道，可獨立調整音量。
- 可支援電腦操作，完成全功能參數的細部調整。

規格 / SPECIFICATIONS

KTV-7400

麥克風部分:

輸入靈敏度/輸入阻抗9MV/10KS

七段等化器(57HZ、134Hz、400Hz、1KHz、2.5KHz、6.3KHz、10KHz)±10dB

頻率響應：1KHz/0dB; 20Hz/-1dB; 22KHz/-1dB

音樂部分:

輸入靈敏度/輸入阻抗：220MV/10K

七段等化器(57Hz、134Hz、400Hz、1KHz、2.5KHz、6.3KHz、16KHz)±10dB

數字變調級數：±5級

THD總諧波失真：≤0.05%

頻率響應：20Hz ~ 22KHz/-1dB

重低音頻率響應：20Hz~ 220Hz/-1dB

擴大機部分:

400W / 8Ω×2 / 600W / 4Ω×2

尺寸：(W)483×(H)90×(D)437(mm)

重量：15kg

軟體介面

